# MANUEL DE VOTRE GPS TRACKER TRACEUR TK102

PARAMETRAGE 1

| Envoie par SMS vers votre Tracker | Réponse de votre Tracker |
|---|---|
| begin123456 | Begin ok |
| admin123456 +33votre numéro de mobile sans le 0 | Admin ok |
| noadmin123456 +33numero de mobile sans le 0 Vous pouvez programmer 4 numéros non administrateur | Noadmin ok |

Ce paramétrage de début permet d'enregistrer le numéro ADMIN ainsi que (si vous le souhaitez) les numéros NO ADMIN.

Vous pouvez dés à présent appeler votre Tracker, celui-ci décroche et raccroche automatiquement ensuite vous recevez les coordonnées géographiques par SMS (latitude et longitude)

PARAMETRAGE 2

| | | Envoie par SMS vers votre Tracker | Réponse de votre Tracker |
|---|---|---|---|
| MODE MONITOR | Ce mode permet l'écoute environnemental et ne permet pas le Tracking | monitor123456 | Monitor ok |
| MODE TRACKER | Ce mode permet la localisation | tracker123456 | Tracker ok |
| GEOFENCE | Ce mode permet de définir une barrière géographique, dés que celle-ci est atteinte vous recevez une alerte SMS + LOCALISATION | stockade123456 latitude, longitude | Stockade !+geo-info |

www.techdigitale.com

# MANUEL DE VOTRE GPS TRACKER TRACEUR TK102

| | | | |
|---|---|---|---|
| MOUVEMENT ALERTE | Ce mode permet d'être alerté dés que votre tracker est en mouvement | move123456 | Move ok ! |
| ALERTE VITESSE | Ce mode permet d'être alerté dés qu'une vitesse est atteinte – Vous définissez la vitesse à ne pas à atteindre – Exemple ci-contre pour 80km/h | Speed123456 080 | Speed ok ! |

Nb : Utilisez une carte SIM sans code PIN

www.techdigitale.com

Le TK102 est un ancien modèle, visitez nos nouveautés !

**Petite balise GPS Tracker**, détection de chute, sos, écoute environnementale et bien plus d'options.